

INVERCOM

**Inversor de poder electrónico
entrada 12 volts dc.
salida regulada 220volts ac. 60 hz.**



INVERSOR 600 WATTS MÁXIMO 250 WATTS CONTINUOS MOD. IC600-E12S220

-Inversor electrónico con regulador integrado de uso rudo. Cuenta con una base diseñada para su fácil instalación.

DATOS TECNICOS

- Consumo del inversor a la batería a plena carga, 20 amperes
- Alimentación, 10 - 15 volts dc.
- Salida regulada al 5% 220 volts ac. 60 hz.
- Corriente de salida, 1.1 amperes
- Salida 600 watts máximo
250 watts continuos
- Forma de onda, senoidal modificada

DIMENSIONES

Alto: 11.3 centímetros
Ancho: 17 centímetros
Largo: 19.3 centímetros

PESO EN KILOS

3.6 Kg.

CUERPO DEL INVERSOR

Fabricado con aluminio extruido
Y anodizado color natural

CONEXIONES

Para la alimentación del inversor utilice cables del # 9 awg en los conectores (positivo y negativo).

Nota:
Recuerde que en todos los inversores de todas las marcas los watts máximo son de uso momentáneos.
De venta en Solartronic, S.A. de C.V.
www.solartronic.com